



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛАМП С ЦОКОЛЕМ E27
FITO-E27-FLEX-CLIP
FITO-E27-CLIP

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!
 Данный документ распространяется на светильник ЭРА «FITO-E27-FLEX-CLIP» и «FITO-E27-CLIP» предназначен для руководства по сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники «FITO-E27-FLEX-CLIP» и «FITO-E27-CLIP» предназначены для догрева животных, птиц и рептилий в брудерах, террариумах и на фермах.
 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.
 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.77593/21 ООО «Мейси» от 17.10.2026.
 Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	FITO-E27-FLEX-CLIP	FITO-E27-CLIP
Напряжение питания переменного тока, В	100-240	100-240
Частота сети, Гц	50/60	50/60
Потребляемая мощность, Вт, не более	250	250
Относительная влажность, %, не более	80	80
Температура эксплуатации, °С	-15...+45	-15...+45
Диммирование	нет	нет
Степень защиты изделия	IP20	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Срок службы	30000	30000

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Светильник, шт. 1
- Упаковка, комплект 1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт)..... 1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

Все работы по подключению и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

- Запрещается пользоваться изделием в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.
- Любые работы со светильником в процессе эксплуатации, необходимо производить при отключенном питании.
- Для подключения изделия рекомендуется использовать провода с сечением жил не менее 0,75мм².
- Эксплуатация, без подключения провода защитного заземления к светильнику, ЗАПРЕЩЕНА!
- Для чистки изделия необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Монтаж и подключение

Монтаж и подключение:

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания.

Светильник оснащен прищепкой для установки в необходимом положении, подключите вилку светильника к сети 230Вт. Светильник НЕЛЬЗЯ использовать при контакте плафона с животным и легковоспламеняемыми материалами.



5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник оснащен керамическим патроном E27, мощность подключаемой лампы не более 250 Вт.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает	<ul style="list-style-type: none"> • проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции
------------------------	---

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник FITO-E27-FLEX-CLIP и FITO-E27-CLIP
Тип изделия:	Стационарный
Модель изделия:	FITO
Товарный знак:	“ЭРА”
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.77593/21 ООО «Мейси» от 17.10.2026.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

11.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

11.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
 - предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве

Дата изготовления:
18.08.2022
Номер заказа:
RC-FITO-1

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ТӨЛҚҰЖАТ)

ЖАРЫК ДИОДДУК ЖАРЫК FITO-E27-FLEX-CLIP FITO-E27-CLIP

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге «ЭРА» тауарлық белгісінің өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Осы құжат «FITO-E27-FLEX-CLIP», «FITO-E27-FLEX-CLIP» ЭРА үлгісінің жарықдиодты жарықтандыру мен көмескі жарық жүйелерінің құрамдастарына таралады және монтаждау, іске қосу және пайдалану кезінде басшылыққа алу үшін ұсынылады. ЭРА Жарық диодты прожектор күшті жарық ағының қамта масыз етуге мүмкіндік береді және табиғи жарықтау болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.

! Бұйымды қолданудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданудың соңына дейін сақтаңыз.

! Қауіпті әсер етудің түрлері туралы ақпарат. Бұйымның құрамында оны қолданудың ереже лерін сақтаған кезде бұйымның қызмет ету мерзімі бойы пайдалану үдерісінде бөліне алатын адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттектері жоқ.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 220В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУІ ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	ЭРА FITO-E27-FLEX-CLIP	ЭРА FITO-E27-CLIP
(Айнымалы) қуат кернеуі, В	200-240	200-240
Жиілігі, Гц	50/60	50/60
Тұтынатын қуаты, Вт	25	25
Фотон ағысы, мкмоль/с	45	45
Салыстырмалы ылғалдылық, %	80	80
Пайдалану температурасы, °С	-15...+45	-15...+45
Қабықты қорғаудың дәрежесі	IP20	IP20
Электрлік соққыдан қорғау класы	II	
Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі, сағат	30000	30000

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына кіреді:
Жарықдиодты прожектор, дана.....1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат), дана.....1
Қаптама, жиынтық.....1

3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Қауіпсіздік талаптары

3.1. Прожекторды монтаждау, бөлшектеу, сондай-ақ оны пайдалану барысында басқа жұмыстарды желі қуаты сөндірілген кезде жүргізу қажет.

Химиялық жемірлі және жарылу қауіпі бар ортада пайдалануға рұқсат етілмейді.

Монтаждау және іске қосу

3.2. Прожектор еңіс бұрышын реттеуді қоса, П-тәрізді кронштейнмен жабдықталған.

Айнымалы ток розеткасын F түріндегі айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

4. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау, механикалық зақымдар мен атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып орауышта жүзеге асырылуы тиіс.

5. ӨТКІЗУ

Шам жабдықталған патроны E27, мощность қосылатын шамдар аспайтын 250Вт.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Прожектор БС ТР 004/2011 "төмен вольттоғу жабдуулардың коопсуздугу жөнүндө" талаптарына шайкеш келет, БС ТР 020/2011 "техникалық каражаттардың электромагниттик Шайкештиги", ЕАЭБ ТР 037/2016" электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө " жана кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө коркунуч келтирбейт. ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.77593/21 "Мейси" ЖЧКсынын шайкештик декларациясы От 17.10.2026.Продукт тастыкталган.

7. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Прожектордың ақауларын анықтаған кезде оны дереу тоқтан ажыратыңыз.

! БҰЙЫМНЫҢ ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫН ЖОЮМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖЕЛІ ҚУАТЫ СӨНДІРІЛГЕН КЕЗДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС!

Жарықдиодты прожектор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> • қуат берудің 220В желілік кернеуінің болуын тексеріңіз • барлық сымдардың тұтастылығына және олардың оқшаулауына көз жеткізіңіз • жарықдиодты прожектордың қосылуының дұрыстығын тексеріңіз
---------------------------------------	---

8. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	ЖАРЫК ДИОДДУК ЖАРЫК
Бұйым үлгісі:	ЖАРЫК ДИОДДУК ЖАРЫК ЭРА FITO-E27-FLEX-CLIP, FITO-E27-CLIP
Тауар белгісі:	«ЭРА»
Өндіруші ел:	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД.
Тұтынушылармен жұмыс істеу қызметі:	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43.
Өндірушімен хабарласуға арналған ақпарат	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттабада көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестік:	Продукт талаптарға жооп берет БС ТР 004/2011 "төмен вольттоғу жабдуулардың коопсуздугу жөнүндө", БС ТР 020/2011 "техникалық каражаттардың электр магниттик шайкештиги", ЕАЭБ ТР 037/2016 "кооптуу жагдайларды колдонууну чектөө жөнүндө" "электротехника жана радиоэлектроника буюмдарындагы заттардын ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.77593/21 "Мейси" ЖЧК От17.10.2026.

9. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда қолданудың кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Құрылғы келесі жағдайда кепілдік қызмет етуге жатпайды:

- механикалық зақымданулары немесе корпусты, кабельді ашу іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын бұзғанда;

! Қалған электр буюмдарды алмастырууға сатуу алған бир чекиттен катышуусу менен жүзөгө ашырылат.

Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөртаңбасы және сатушының қолы

