



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ФИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ «УДАЧНЫЙ» для ЦВЕТЕНИЯ и ПЛОДОНОШЕНИЯ РАСТЕНИЙ.

ЭРА FITO-100W-RA90-LED
ЭРА FITO-150W-RA90-LED
ЭРА FITO-200W-RA90-LED

RU УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на светодиодный прожектор ЭРА модели «ЭРА FITO-100W-Ra90-LED» и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный прожектор ЭРА позволяет обеспечить мощный фотонный поток и предназначен для сельскохозяйственных нужд и обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭРА FITO-100W-RA90-LED	ЭРА FITO-150W-RA90-LED	ЭРА FITO-200W-RA90-LED
Напряжение питания (переменное), В.	180-240		
Частота, Гц.	50/60		
Потребляемая мощность, Вт.	100	150	200
Цветовая температура, К.	3500		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Фотонный поток, мкмоль/с	200	300	400
Степень защиты оболочки	IP65		
Срок службы светодиодов, часов	30 000		
Температура эксплуатации, °C	- 30 до + 45		
Размеры, ДхШхВ, мм.	282x243x28	310x280x28	378x336x35
Масса, кг.	1,34	1,66	2,59
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,9		

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Светодиодный прожектор, шт 1
- Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз 1
- Упаковка, комплект 1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.


3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Требования безопасности

3.1.1. Монтаж прожектора, демонтаж, а также иные работы с ним в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании.

3.1.2. Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ



Монтаж и подключение

3.2.1. Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона.

3.2.2. Проверьте целостность шнура и корпуса перед подключением. Для включения прожектора подключите вилку питания в сеть.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный прожектор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности прожектора, немедленно обесточьте его.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

Светодиодный прожектор не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • проверьте правильность подключения светодиодного прожектора
------------------------------------	--

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Прожектор светодиодный специализированный для цветения и плодоношения растений
Модели изделия	ФИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ «УДАЧНЫЙ» ЭРА FITO-100W-Ra90-LED, FITO-150W-Ra90-LED, FITO-200W-Ra90-LED
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование производителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Служба по работе с потребителями:	121467, Россия, г. Москва, а/я 43.
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Дата изготовления:	20.08.2024

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве;

! Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ФИТОПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ «УДАЧНЫЙ» ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ РАСТЕНИЙ. ЭРА ФИТО-100W-RA90-LED ЭРА ФИТО-150W-RA90-LED ЭРА ФИТО-200W-RA90-LED

RU ՉԱՐԳԵԼԻ ԳԵՆՐԴ:

Շնորհակալություն «ԷՐԱ» ապրանքանիշի արտադրանքը գնելու համար: Տվյալ փաստաթուղթը մշակված է «ЭРА ФИТО-100W-RA90-LED» մոդելի «ԷՐԱ» լուսադիոդային լուսադիոդային լուսադիոդային ու լուսադիոդային ու լուսադիոդային համակարգերի բաղադրիչների համար և նախատեսված է մոնտաժման, միացման և շահագործման աշխատանքներում ղեկավարվելու համար: «ԷՐԱ» լուսադիոդային լուսադիոդային թույլ և տալիս հզոր լուսա լին հոսք ապահովել և նախատեսված է բնական լուսավորության բացակայության դեպքում ապահովել թույլների ֆոտոսինթեզը:

! Նախքան ապրանքի օգտագործելը՝ ուշադիր ուսումնասիրեք այս ձեռնարկը և այն պահպանեք մինչև շահագործման ավարտը:

! Տեղեկատվություն վնասակար ներգործությունների տեսակների մասին:
Արտադրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վնասակար և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում արտաթորվել արտադրանքի ծառայման ժամկետի ընթացքում:

! ՆՈՒՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 220V ՓՈՓՈԽԱԿԱԼ ՀՈՍԱԼԵԻ ԼԱՐՈՒՄԸ ԿՏԱԼԱԿԱՆՈՐ Ե ՄԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: 1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԵՌՈՒՄԳԵՐԵՐԸ

	ЭРА ФИТО-100W-RA90-LED	ЭРА ФИТО-150W-RA90-LED	ЭРА ФИТО-200W-RA90-LED
Հոսանքի սնուցման լարումը(փոփոխական), V		180-240	
Հաճախականությունը, Հց		50/60	
Սկալավոր հզորությունը, Vտ	100	150	200
Գունային ջերմաստիճանը, V		3500	
Էլեկտրական ճնշումների պաշտպանության դաս		I	
Ֆոտոնային հոսքը, մկմ/վ	200	300	400
Պատյանի պաշտպանության աստիճանը		IP65	
Լուսադիոդների ծառայման ժամկետը, ժամ		30 000	
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C		- 30 до + 45	
Չափերը (ԵxԼxՓ), մմ	282x243x28	310x280x28	378x336x35
Քաշը, կգ	1,34	1,66	2,59
Հզորության գարնակիցը՝ առևակալ		0,9	

2. ԼՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


Մատակարարվող լրակազմում ընդգրկված են.
Լուսադիոդային լուսարձակ, հատ.....1
Շահագործման ձեռնարկ (Մեծագիր), օրինակ.....1
Փաթեթվածք, լրակազմ.....1

3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

Անվտանգության պահանջները

3.1.1. Լուսարձակի մոնտաժումը, ապամոնտաժումը, ինչպես նաև շահագործման ընթացքում իրականացվելիք այլ աշխատանքները՝ անհրաժեշտ է իր ակնանցել լուսարձակի սնուցման անջատված վիճակում:
3.1.2. Չի թույլատրվում շահագործումը բնիմապես ագրեսիվ և պայթուցանավթի միջավայրերում:

ՏՈՒՆԱԿԱՆ ՄԻԵԿՏՐԱԳԻՐ



Մոնտաժում և միացում

3.2.1. Լուսարձակը հանրեղծված է թելության անկյունի կարգավորման հնարավորություն ունեցող Դ-ՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԿԱՆ:
3.2.2. Լուսարձակը միացված է DC աղբյուրին, օգտագործելով երեք տողերի լարման լարը՝ նիսի փարպիկից:

4. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՒՄ

Արտադրանքի փոխադրումն ու պահպանումը իրականացվում է փաթեթվածքում՝ ապահովելով մեխանիկական վնասվածքների և մեխանիկական տեղումների ազդեցությունից նախագործչացան միջոցառումները:

5. ԻՆՎՈՒՄԸ

Չի նախատեսված իրացվել և օգտագործել ուսումնական և բժշկական հիմնարկներում:

6. ՕԳՏԱՅՆՈՒՄ

Լուսադիոդային լուսարձակը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության» և TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության» պահանջներին և շահագործման ժամկետի ավարտից հետո մարդկանց կյանքին և առողջությանը ու շրջակա միջավայրին վնաս չի ներկայացնում: Արտադրանքը անհրաժեշտ է օգտահանել նրա իրացման տարածաշրջանի օրենսդրության պահանջների համաձայն:

7. ՆԱԽԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐԵՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԵՐԸ

! ՈՒՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Լուսարձակի անարդյունավետ հայտնաբերման դեպքում՝ այն անհատապես իրականացվել է:
! ՈՒՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՆԱԽԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐԵՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ԲՈՒՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԸ
ՊԵՏԸ Ե ԻՐԱՎԱՆՑՈՒՄԸ ՄԱՐԴՈՒՄԸ ՑԱՆՁՑՑ ԱՆՑԱՑՎԱԾ ԿԵՐԱՎՈՐՈՒՄ:

Լուսադիոդային լուսարձակը չի աշխատում	• խտուցեք 220 V սնուցման ցանցային լարման անվտանգությունը. • համոզվեք բոլոր հաղորդալարերի և նրանց մեկուսապատվածից ամբողջականության մեջ. • ստուգեք լուսադիոդային լուսարձակի միացման ճշտությունը.
--------------------------------------	--

8. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆԵԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Ֆիտո լուսավորման համար նախատեսված լուսադիոդային լուսարձակ:
Արտադրանքի մոդելները՝	«Հաղորդակ» ՖՏՏՏ ԼՈՒՍԱԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐԶԱԿ թույլեք անեցելու համար
Ապրանքանիշ՝	«ԷՐԱ»
Արտադրող երկիր՝	Հինաստան
Արտադրողի անվանումը	USL Բիգնե (Շենյոն) համագործակցություն, ԼՏՂ
Սպառողների հետ աշատանքի ծառայություն	1214467, Ռուսաստան, Մոսկվա ԲՏ 43
Թեղեկատվություն արտադրողի հետ կապվելու համար՝	atl_company@163.com
Ներմուծող՝	Ներմուծողի մասին տեղեկատվությունը նշված է անհատական փաթեթվածքի վրա փակցված պիտակին:
Համապատասխանությունը Նորմատիվային փաստաթղթերին	Արտադրողը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Գնադրվող սարքավորման անվտանգության մասին» TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության»
Արտադրման ամսաթիվը՝	20.08.2024

9. ԵՐԱՆԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱԿՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երաշխիքային շահագործման ժամկետը՝ սույն ձեռնարկում նշված շահագործման պայմանների պահպանման դեպքում՝ վաճառքի օրվանից 24 ամիս: Մարքը երաշխիք է երաշխիքային սպասարկման եթե՝
• առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ մարմնի (պատյանի), մալուխի բացելու հետքեր,
• խախտված են սույն ձեռնարկում շարադրված շահագործման պայմանները:
! Չպայացած էլեկտրական արտադրանքի փոխարինումը իրականացվում է վաճառքի կետում՝ կանխիկ դրամական միջոցներով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի դրոշմակնիքը և վաճառողի ստորագրությունը





ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ТӨЛҚҰЖАТ) ӨСІМДІКТЕРДІ ӨСІРУГЕ АРНАЛҒАН «УДАЧНЫЙ» ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ФИТОПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-100W-RA90-LED ЭРА FITO-150W-RA90-LED ЭРА FITO-200W-RA90-LED

RU ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге «ЭРА» тауарлық белгісінің өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Осы құжат-ЭРА FITO-100W-RA90-LED» ЭРА үлгісінің жарықдиодты жарықтандыру мен көмескі жарық жүйелерінің құрамдастарына таралады және монтаждау, іске қосу және пайдалану кезінде басшылыққа алу үшін ұсынылады. ЭРА Жарық диодты проектор күшті жарық ағының қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және табиғи жарықтау болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.

! Бұйымды қолданудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданудың соңына дейін сақтаңыз.

! Қауіпті әсер етудің түрлері туралы ақпарат. Бұйымның құрамында оны қолданудың ережелерін сақтаған кезде бұйымның қызмет ету мерзімі бойы пайдалану үдерісінде бөліне алатын адам



денсаулығына қауіпті және зиянды заттектері жоқ.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 220В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУІ ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭРА FITO-100W-RA90-LED	ЭРА FITO-150W-RA90-LED	ЭРА FITO-200W-RA90-LED
(Айнымалы) қуат кернеуі, В		180-240	
Жилілігі, Гц		50/60	
Тұтынатын қуаты, Вт	100	150	200
Түс температурасы, К		3500	
Электрлік соққыдан қорғау класы		I	
Фотон ағысы, ммоль/с	200	300	400
Қабықты қорғаудың дәрежесі		IP65	
Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі, сағат		30 000	
Пайдалану температурасы, °C		- 30 до + 45	
Өлшемдері, үхЕхБ, мм	282x243x28	310x280x28	378x336x35
Салмағы, кг	1,34	1,66	2,59
Қуат коэффициенті, кем емес		0,9	

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына кіреді:

Жарықдиодты проектор, дана..... 1

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық [Төлқұжат],

дана..... 1

Қаптама, жиынтық..... 1

3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Қауіпсіздік талаптары


3.1.1. Проекторды монтаждау, бөлшектеу, сондай-ақ оны пайдалану барысында басқа жұмыстарды желі қуаты сөндірілген кезде жүргізу қажет.

3.1.2.Химиялық жемірлі және жарылу қауіпі бар ортада пайдалануға рұқсат етілмейді.

Монтаждау және іске қосу

3.2.1. Проектор еніс бұрышын реттеуді қоса, П-тәрізді кронштейнмен жабдықталған.

СӘУЛЕЛЕНУ СПЕКТРГРАММАСЫ



3.2.2. Айнымалы ток розеткасын F түріндегі айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

4. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау, механикалық зақымдар мен атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтап отырып орауышта жүзеге асырылуы тиіс.

5. ӨТКІЗУ

Оқу және медициналық мекемелерде пайдалану үшін арналмаған.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарықдиодты проектор КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған орта үшін қауіп тәндірмейді. Бұйымды өткізу аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. БЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨТІСІДЕРІ

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Проектордың ақауларын анықтаған кезде оны дереу тоқтат ажыратыңыз.

! Бұйымның БЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫН ЖОЮМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖЕЛІ ҚУАТЫ СӨНДІРІЛГЕН КЕЗДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС!

Жарықдиодты проектор жұмыс істемейді	- қуат берудің 220В желілік кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың тұтастылығына және олардың оқшаулауына көз жеткізіңіз көз жеткізіңіз - жарықдиодты проектордың қосылуының дұрыстығын тексеріңіз
--------------------------------------	---

8. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Фито жарықтауға арналған жарықдиодты проектор
Бұйым үлгісі:	Өсімдіктерді өсіруге арналған «УДАЧНЫЙ» ЖАРЫҚДИОДТЫ ФИТО-ПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-100W-RA90-LED, FITO-150W-RA90-LED, FITO-200W-RA90-LED
Тауар белгісі:	«ЭРА»
Өндіруші ел:	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД.
Тұтынушылармен жұмыс істеу қызметі:	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43.
Өндірушімен хабарласуға арналған ақпарат	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттаңбада көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестік:	Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік үйлесімділігі»
Өндірілген күні:	20.08.2024

9. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда қолданудың кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Құрылғы келесі жағдайда кепілдік қызмет етуге жатпайды:

- механикалық зақымданулары немесе корпусы, қабылді ашу іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын бұзғанда;

! Калған электр буюмдарды алмастырууға сату алған бір чекиттен қатысууы менен жүзеге ашырылат.

Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөртаңбасы және сатушының қолы





ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАЛЫҚ (ТӨЛҚҰЖАТ) ӨСІМДІКТЕРДІ ӨСІРҮГЕ АРНАЛҒАН «УДАЧНЫЙ» ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ФИТОПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-100W-RA90-LED ЭРА FITO-150W-RA90-LED ЭРА FITO-200W-RA90-LED

RU УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

«ЭРА» товардык белгиси менен өндүрүмдү сатып алгандыгыңыз үчүн ! Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бул документ жарык диоддуу жарыктандыруу системаларынын компоненттери менен «ЭРА FITO-100W-Ra90-LED» моделинин ЭРА проекторлорунун жарык диоддуу-шамдалдарына жайылтылат жана куроо, туташтыруу, эксплуатациялоо боюнча колдонмолор үчүн арналган. Жарык диоддуу ЭРА проектордуктүү жарык агымы менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет жана өсүмдүктөрдү табигый жарык жок болгон учурда өсүмдүктөрдү фотосинтез менен камсыз кылууга арналган. Буюмду колдонуудан алдында бул колдонмону көңүл коюп окуп чыгыңыз жана пайдалануунун аягына чейин аны сактаңыз.

! Коркунучтуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат.

Буюм адамдын саламаттыгы үчүн, анын пайдалануу эрежелери сакталган учурда буюмдун кызмат мөөнөтүнүн ичинде пайдалануу процессинде бөлүнүп чыга турган коркунучтуу жана зыяндуу заттар жок.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ! ӨЗГӨРМӨЛҮ 220В ЧЫҢАЛУУСУ ӨМҮРҮҮЧҮН КОРКУНУЧТУУ!

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

	ЭРА FITO-100W-RA90-LED	ЭРА FITO-150W-RA90-LED	ЭРА FITO-200W-RA90-LED
Азык чыңалуусу (өзгөрмөлүү), В		180-240	
Жыштыгы, Гц		50/60	
Керектелүүчү кубаттуулук, Вт	100	150	200
Түстүк температура, К		3500	
Жабдуу класстар		I	
Фотондук агым, мкмоль/с	200	300	400
Ыкчаны коргоо даражасы		IP65	
Жарык диоддордун кызмат мөөнөтү, саат		30 000	
Пайдалануу температурасы, °С		- 30 до + 45	
Өлчөмдөрү, ҮхЕхБ, мм	282х243х28	310х280х28	378х336х35
Салмагы, кг	1,34	1,66	2,59
Кват коэффициенти, кем эмес		0,9	

2. КОМПЛЕКТТҮЛҮГҮ

Жеткирил берүүнүн комплектине төмөнкүлөр кирет:

- Жарык диоддуу проекторд..... 1
- Пайдалануу боюнча колдонмо (Паспорту), нуска..... 1
- Таңгак, комплект..... 1

3. ОРНОТУУ ЖАНА ТУТАШТЫРУУ

Коопсуздук талаптары

3.1.1. Проектордун куроосу, ажыратууну, жана аны пайдалануу процессинде башка иштер, өчүрүлгөн абалында аткарылыш керек.


3.1.2. Химиялык агрессивдүү жана жарылууга кооптуу чөйрөлөрдө пайдаланууга жол берилбейт.

Куроо жана туташтыруу

3.2.1. Проектор эңкейиш бурчун жөндөө мүмкүнчүлүгү менен П-сымал кронштейни менен жабдылган.

3.2.2. АС тармакка Проектордук байланыш плагин түрү аркылуу жүргүзүлөт .

НУРДАНУУНУН СПЕКТРОГРАММАСЫ



4. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

5. САТУУ

Сатуу жана окуу жана медициналык мекемелерде пайдалануу үчүн арналган эмес.

6. УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Жарык диоддуу проектор «Төмөн вольттуу жабдуунун коопсуздугу жөнүндө». ББ ТР 004/2011, «Техникалык каражаттардын электр-магниттик шайкештиги» ББ ТР 020/2011 талаптарына ылайык келет жана кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин адамдардын жашоосуна, ден-соолугуна жана айлана-чөйрөгө зыян тийгизбейт.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

! КӨНҮЛБУРУНУЗ Проектордун бузуктарын аныктаганда, дароо ага токтотуңуз.

! БУЮМДУН МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЖУМУШТАР, ЭЛЕКТР КАМ-СЫЗДОО ТАРМАГЫ ӨЧҮРҮЛГӨНДӨ АТКАРЫЛУУГА ТИЙИШ!

Жарык диоддуу проектор иштебейт	• электр камсыздоо тармагында 220В чыңалуу бар болгонун текшериниз • бардык сымдардын жана алардын изоляцияларынын бүтүн экенин текшериниз • LED кысымы байланышын текшерүү
---------------------------------	---

8. БУЮМ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

Буюмдун аталышы:	Фито жарыктандыруу үчүн адистештирилген жарык диоддуу проектор
Буюмдун моделдери:	Өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн ЖАРЫК ДИОДДУУ «УДАЧНЫЙ» ФИТОПРО-ЖЕКТОРУ ПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-100W-RA90-LED, FITO-150W-RA90-LED, FITO-200W-RA90-LED
Товардык белги:	«ЭРА»
Даярдоочу мамлекет:	Кытай
Даярдоочунун аталышы:	АТЛ Бизнес (ШэньЖэнь) КО., ЛТД.
Керектоочулук менен иштоочу кызмат:	121467, Россия, Москва ш., а/я 43.
Даярдоочу менен байланышуу үчүн маалымат:	atl_company@163.com
Импорттоочу:	Импорттоочу тууралуу маалымат жеке таңгакта жайгаштырылган энбелгиде көрсөтүлгөн.
Ченемдик документтерге ылайык келиши:	Буюм ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкеш келүүсү» талаптарына ылайык келет.
Өндүрүлгөн күнү:	20.08.2024

9. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕЛЕР

Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү, бул колдонмодо баяндалган пайдалануу шарттарынан сактоо менен, сатылган күндөн тартып 24 ай. Түзмөктүн кепилдик тейлөөсү төмөнкү учурларда болбойт:

- механикалык бузуулар же корпуста, кабелди ачуу издери бар болсо;
- ушул колдонмодо жазылган эксплуатациялоо шарттары бузулса;
- ! Калган электр буюмдарды алмаштырууга сатуу алган бир чекиттен катышуусу менен жүзөгө ашырылат.

Сатуу жери	Сатуу күнү	Дүкөндүн бурч мөөрү жана сатуучунун колу

