



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                               | SPP-101-0-001-060                                    | SPP-101-0-001-120<br>SPP-102-1-001-120 | SPP-101-0-001-150 | SPP-101-0-002-060 | SPP-101-0-002-120<br>SPP-102-0-002-120 | SPP-101-0-002-150 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания (переменного тока), В             | см. данные на используемой светодиодной лампе T8 G13 |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Номинальное напряжение питания (переменного тока), В | 220                                                  |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Частота сети, Гц                                     | 50/60                                                |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Подключаемая светодиодная лампа                      | 1x600мм                                              | 1x1200мм                               | 1x1500мм          | 2x600мм           | 2x1200мм                               | 2x1500мм          |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт                   | 1x20                                                 | 1x40                                   | 1x50              | 2x20              | 2x40                                   | 2x50              |
| Световой поток, Лм                                   | см. данные на используемой светодиодной лампе T8 G13 |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Цветовая температура, К                              |                                                      |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Коэффициент пульсации (IRF), %                       |                                                      |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Коэффициент мощности (PF), cos φ                     |                                                      |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Климатическое исполнение                             | У2                                                   |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Степень защиты от воздействий окружающей среды       | IP65                                                 |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током        | II                                                   |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Срок службы, лет                                     | 12                                                   |                                        |                   |                   |                                        |                   |
| Габариты, ДхШхВ, мм                                  | 655х68х65                                            | 1265х68х65                             | 1565х68х65        | 655х103х89        | 1265х103х65                            | 1565х103х65       |
| Масса, кг                                            | 0,387                                                | 0,605                                  | 0,726             | 0,484             | 0,752                                  | 0,902             |

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Светодиодный светильник, шт.                | 1 |
| Упаковка, комплект                          | 1 |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. | 1 |

### 3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

#### 3.1. Требования безопасности.

**⚠ Внимание!** Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

#### 3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

#### 3.3. Подключение.

**⚠ Внимание!** Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника.

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

## 6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

**⚠ Внимание!** Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светильник не работает | <ul style="list-style-type: none"><li>- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В</li><li>- убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции</li><li>- убедитесь в целостности всех соединений</li></ul> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия                 | Светильник не предназначен для бытового применения                                                                                                                                                                                                                             |
| Модель изделия                       | Модель: SPP-1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Артикулы                             | SPP-1aa-b-00c-ddd, где a - число от 01 до 09, обозначающее материал рассеивателя; b - число от 1 до 9, обозначающее тип рассеивателя; c - число от 1 до 2, обозначающее кол-во подключаемых ламп; ddd - число от 060 до 150, обозначающее номинальную длину подключаемых ламп. |
| Тип изделия                          | Светильник для использования со светодиодным лампами T8 LED (в комплект не входят)                                                                                                                                                                                             |
| Товарный знак                        | ЭРА                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Страна изготовитель                  | Китай                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Наименование изготовителя            | АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД<br>(ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)                                                                                                                                                                                                         |
| Адрес изготовителя                   | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901<br>(PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)                                                                                      |
| Информация для связи с изготовителем | atl_company@163.com                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Импортер                             | Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.                                                                                                                                                                                         |
| Служба по работе с потребителями     | 121467, Россия, г. Москва, а/я 43                                                                                                                                                                                                                                              |
| Соответствие нормативным документам  | Изделие соответствует требованиям<br>ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»                                                                                                                                                                               |
| Дата изготовления                    | Указана на корпусе светильника                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предьявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

|               |              |                                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|               |              |                                   |

