

[illegible]

Таблица 3

Характеристика	Значение							
Модель	NO-225-249	NO-225-250	NO-225-252	NO-225-253	NO-225-254	NO-225-255	NO-225-256	NO-225-257
Тип хомута	неразъемный							
Min нагрузка, кг	60		80				60	
Max диаметр охвата, мм	105	50	65	80	105	50	80	
Ширина, мм	4,6		7,9				4,6	
Длина, мм	400	200	250	300	400	200	300	
Покрытие	Отсутствует							
Материал корпуса, марка	Нержавеющая сталь AISI 304							
Температура монтажа	От -50°C							
Температура эксплуатации	от -80°C до +538°C							
Срок службы	Не ограничен							

Таблица 4

Характеристика	Значение			
Модель	NO-225-258	NO-225-259	NO-225-260	NO-225-261
Тип хомута	неразъемный			
Min нагрузка, кг	60	80		
Max диаметр охвата, мм	105	50	80	105
Ширина, мм	4,6	7,9		
Длина, мм	400	200	300	400
Покрытие	полимерное			
Материал корпуса, марка	Нержавеющая сталь AISI 304			
Температура монтажа	От -50°C			
Температура эксплуатации	от -80°C до +150°C			
Срок службы	Не ограничен			

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Количество
Кабельная стяжка «хомут» стальная неразъемная	1
Упаковка	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. на групповую коробку	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с механическими повреждениями.

4.1 При обнаружении неисправности кабельной стяжки «хомута» стальной неразъемной необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и заменить на исправный.

4.2 Кабельная стяжка «хомут» стальная неразъемная являются неремонтопригодным изделием и в случае поломки подлежат утилизации.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1 Разместите стяжку в пазе устройства натяжения, так чтобы петля стяжки находилась как можно ближе к устройству.
- 5.2 Циклично работайте подвижной рукояткой до полной затяжки. После переместите рычаг ножа в направлении петли и разрежьте стяжку
- 5.3 В течение всего срока эксплуатации рекомендуется проводить периодические осмотр стяжки с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 45°С до плюс 80°С.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Неисправный хомут утилизируется согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование изделия	Кабельная стяжка «хомут» стальная неразъемная
Тип изделия	Хомуты из нержавеющей стали
Модель изделия	См. таблицы 1, 2, 3, 4
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	КНР
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Дата изготовления	Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
- наличия механических повреждений изделия;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца