



РАЗВЕТВИТЕЛИ ЭРА 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2
m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании.
Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.
Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код ТС	Б0060527	Б0070943
Артикул	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m	4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Длина сетевого шнура, м	2	
Разъем, выход	C7	
Количество разъемов, шт	5	4
Тип штекера, вход	вилка	
Наличие выключателя	нет	
Наличие таймера	да	
Циклическое время установки, час	9, 12, 15	
Наличие заземляющего контакта	нет	
Номинальное напряжение (переменного тока), В	220	
Максимальное напряжение (переменного тока), В	250	
Номинальный ток, А	1	
Максимально допустимая рабочая мощность на дополнительный про- вод, Вт	30	
Максимально допустимая рабочая мощность на основной провод, Вт	150	120
Температура эксплуатации, °C	от -5 до +45	
Степень защиты	IP20	
Длина кабеля, м	Основной кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)	
Сечение кабеля, м	Основной кабель: 0,5±0,03 мм² Разветвители: 0,35±0,03 мм²	
Срок службы, лет	5	
Материал корпуса	полипропилен	

1.2 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТАЙМЕРОМ

Таймер позволяет автоматизировать процесс освещения растений. При стабильном питании таймер включает и выключает лампу каждый день в заранее установленное время. Если таймер отключить или произойдет аварийное отключение от сети, настройки таймера не сохранятся и потребуются их повторная установка. Для использования таймера на разветвителе необходимо установить желаемый интервал времени (например, 9, 12 или 15 часов). По истечении этого времени лампа автоматически отключится. Если лампа не выключается из сети, она запомнит настройки и на следующий день включится в то же время. Светящийся красный индикатор «9h» показывает, что таймер включен на 9 часов и т. д. При бесперебойном и стабильном питании таймер автоматически включается и выключается каждый день (цикл 24 часа).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
2.3. ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж светотехнических изделий необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.
2.4. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не отпускайте его в воду.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Кабель необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Разветвитель 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, Разветвитель 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m	Проверить наличие сетевого напряжения - 230 В 50/60 Гц. Проверить правильность подключения.
---	--

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Разветвитель сетевой для линейных светильников
Модель изделия	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Артикулы	Б0060527, Б0070943
Цвет	Белый
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дата изготовления	См. на упаковке

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.
- 6.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 6.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
 - предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца





Պառակտիչներ ЭРА 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x
IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
ՑԱՆՑԱՅԻՆ SPLITTER ԳՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ!

Շնորհակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը «ЭРА», եւ վստահություն է մեր ընկերության.
Ուշադիր ուսումնասիրե՛ք այս ուղեցույցը առաջ օգտագործման իրեր և պահպանե՛ք այն մինչև տարեկանը շահագործման.

Տեղեկատվություն տեսակի վտանգավոր ազդեցությունից.

Ապրանքը չի պարունակում վտանգավոր մարդու առողջության համար վնասակար նյութեր, որոնք կարող են առանձնացվել ընթացքում շահագործման ժամկետի ընթացքում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման.

ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! VARIABLE ԼԱՐՄԱՆ 230V ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է ԿՑԱԶԷԻ ՀԱՄԱՐ!

1.1 ՏԵՆԵԼԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կոդ 1C	50060527	50070943
Նյութի վերաբերյալ թիվ	3 IEC C7 2pin+timer (4/8/12 H) 2 մ	3 IEC C5 3pin+timer (4/8/12 H) 2 մ
Երկար ցանցային լար, մ	2	
Միակցիչ, երբ	C7	
Միավորների բան-միակցիչներ, հատ	5	4
Տեսակը առեքաթ, մուտքը	պատահաբաղ	
Անկարությունը խանգարող	ոչ	
Անկարությունը ժնչի	այո	
Ցիկային տեղադրման ժամանակ, ժամ	9, 12, 15	
Անկարությունը заземляющего շիման	ոչ	
Գալիստված լարման (ac), Ի	220	
Մոսվեղադույն լարման (ac), Ի	250	
Անվանական միցին, Իսկ	1	
Մոսվեղադույն թույլատրելի աշխատանքային հզորությունը լրացուցիչ մետաղալար, երբ	30	
Մոսվեղադույն թույլատրելի աշխատանքային հզորությունը հիմնական մետաղալար, երբ	150	120
Տերմոստիիանը շահագործման, °C	t - 5 ցq միչև +45	
Պաշտպանություն	IP20	
Մալուխի երկարությունը, մ	Հիմնական մալուխը: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 մմ)	
Բաժիկը մալուխ, մ	Հիմնական մալուխը: 0,5±0,03 մմ2 Разветвители: 0,35±0,03 մմ2	
Շահագործման տեղությունը, տարի	5	
Նյութը	պոլիպրոպիլեն	

1.2 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԺՄԶԺ

Ժնչի թույլ է տալիս ավտոմատացնել գործընթացը լուսավորման թույլերի. Երբ կայուն մննդի ժնչի միացնում և անջատում է լամպի ամեն օր նախապես սահմանված ժամանակ. Եթե ժնչի անջատել կամ տեղի կունենա վթարային անջատումը ցանցի կառավարում ժնչի չի պահպանվելու, և անհրաժեշտ է դրանք կրկնակի տեղադրում. Օգտագործման համար ժնչի է разветвители անհրաժեշտ է տեղադրել ցանկալի ժամանակը ընդմիջումից (օրինակ` 9, 12 կամ 15 ժամ). Դրանից հետո այդ ժամանակ լամպ ինքնաբերաբար. Եթե լամպ չի անջատվում են ցանցում, նա կիիշի պարսմեղորդը, և հաջորդ օրը միսում: միեւնույն ժամանակ,. Փայլուն կարմիր ցուցակիչ է «9h» ցույց է տալիս, որ ժնչի ներառված է 9 ժամ և այլն беспрерывно և կայուն մննդի ժնչի ավտոմատ վերադրվ ընդգրկվում է եւ անջատելը ամեն օր (ցիկլ 24 ժամ).

Արտադրողի իրավիւր է վերապահում փոփոխություններ կատարել նախագծման և տեխնիկական թողարկվող արտադրանքի ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման, եւ առանց պարտավորությունների կատարել են նույն փոփոխությունները. ավելի վաղ կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանք.

2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

2.1. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Շահագործումը` վնասված մեկուսացված հարողրալարերի և токоведущих մասից.

2.2. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Ինքնուրույն թաղել ու վերաորոգել իրը.

2.3. ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Մոտաժում և ապանմոտաժում советских իրերի անհրաժեշտ է կատարել խստորեն երբ отключенном լարվածության ցանցում:

2.4. ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Խուսափել դժբախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել ապրանքը ենթարկվում է կրակի և отпускайте նրա ջուրը :

3. ԴԵՆ

Մալուխի անհրաժեշտ է վերաձևվել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածում իրականացմանը:

4. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐԸՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՆԱՆՑ ԿԵՐԱՑՄԱՆ ԵՆԱՆԱԿՆԵՐԸ

! ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Բոլոր աշխատանքները վերացման հետ կապված հնարավոր անսարքությունների իրեր, պետք է իրականացվեն, երբ отключенном մննդի ցանցի!

ՄԱՏՁԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ - 230V 50 / 60HZ. ՍՏՈՒԳԵԼ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՏՏՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Splitter 5բս 47 2 փին+timer (9/12/15 Դ) 2 մ, Splitter 4ԲՍ 47 2 փին+timer (9/12/15 Դ) 2 մ	Մատչելիությունը ստուգելու ցանցային լարման - 230v 50 / 60hz. Ստուգել միացման ճշտությունը.
---	---

5. ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Տեղեկություններ ապրանքի բերված են աղյուսակ 2-ում :

Աղյուսակ 2

Անվանումը արտադրանք	Splitter ցանցային համար գծային հարմարանքներ
Արդե արտադրանք	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Անիկոլներ	50060527, 50070943
Գույնը	Սպիտակ
Ապրանքային նշանի	ՅՔԱ
Երկիրը արտադրողը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ATL Բիզնես (Շենժեն) ՇՆԿ., LՏԿ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենժեն, Նանշան Դիստրիկտ, Չուանյե street, Բիթե Բաոլիչեն Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Տեղեկություններ կապակցությամբ ապրանքն արտադրողի կողմից:	atl_company@163.com
Լեզվածող	Տեղեկություններ օգտագործողի համար նախատեսված են չինարեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում է TR ՄՄ 004/2011 «ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ», TR ՄՄ 020/2011 «Էլեկտրամագնիսական համատեղեցիկություն տեխնիկական միջոցների», ԳՕՍ Ռ ԻԷԿ 60598-1-2011, ԳՕՍ Ռ ԻԷԿ 60598-2-5-99, ԳՊԸ ՅՈՒ 55015-2006
Արտադրության տարեթիվը	Մ. փաթեթավորման վրա

6. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 6.1. Երաշխիքային ծառայության ժամկետը վաճառքի պահից 24 ամիս է՝ սույն փաստաթղթում սահմանված գործառնական պայմաններին համապատասխան:
- 6.2. Վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է ապրանքը սպառողին իրացրած մանրածախ վաճառողի մոտ՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և հիմքերով:
- 6.3. Արտադրանքը ենթակա չէ երաշխիքային սպասարկման այն դեպքում, երբ.
- մեխանիկական վնասվածքների կամ կորպուսի բացման հետքերի առկայության դեպքում.
 - Սույն փաստաթղթում չարդարված շահագործման պայմանների խախտման դեպքում.
 - չլրացված (սխալ լրացված) երաշխիքային կտրոնով Ապրանքի ներկայացման դեպքում.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца





БӨЛГҮЧТӨР ЭРА 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ)
СЫЗЫКТУУ ЛАМПАЛАР ҮЧҮН ТАРМАКТЫК БӨЛГҮЧ

УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен «ЭРА» жана ишенимди биздин компания.
Көңүл коюп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин пайдалануу.
Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасир этүү.

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

КӨҢҮЛ бургула! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҢАЛУУ 230В КОРКУНУЧТУУ ЖАШОО ҮЧҮН!

1.1 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Коду 1С	Б0060527	Б0070943
Макалалар	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m	4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Длина түйүндүк боодон, м	2	
Ажыратуучу, андан чыгуу	C7	
Саны разъемов, даана	5	4
Тиби штекера, кирүү	вилка	
Болушу өчүргүч	жок	
Болушу таймера	ооба	
Циклдик орнотуу убактысы, саат	9, 12, 15	
Болушу заземляющего байланышуу	жок	
Номиналдык чыңалуу (өзгөрүлмө токтун), Нарын	220	
Максималдуу чыңалуусу (өзгөрүлмө токтун), Нарын	250	
Номиналдык ток, Ошондой	1	
Максималдуу жол берилген жумушчу кубаттуулугу кошумча провод, Вт	30	
Максималдуу жол берилген жумушчу кубаттуулугу негизги провод, Вт	150	120
Иштөө температурасы, С	кр -5 чейин +45	
Коргоо даражасы	IP20	
Кабелдин узундугу, м	Негизги кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)	
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген кабель, м	Негизги кабель: 0,5±0,03 мм² Разветвители: 0,35±0,03 мм²	
Кызмат өтөө мөөнөтү, жыл	5	
Корпусун материалы	полипропилен	

1.2 МЕНЕН ИШТӨӨ ЭРЕЖЕЛЕРИ ТАЙМЕРОМ

Таймер мүмкүндүк берет автоматташтыруу процессин чагылдыруу өсүмдүктөрдүн. Учурда стабильном тамактанууга таймер камтыйт жана выключает лампу ар бир күн мурдатан белгиленген убакта. Эгерде таймер отключить же ишке ашырылат авариялык өчүрүү жылдын тармагын жөнгө салуу таймера эмес чектүү керектөө сакталат жана керек аларды кайталап орнотуу. Пайдалануу үчүн таймера карата разветвителе белгилөө керек желаемый убакыт интервалы (мисалы, 9, 12 же 15 саат). Бул убакыт өткөндөн кийин убакыт лампа автоматтык түрдө отключится. Эгерде лампа эмес выключается тармактан, ал запомнит жөнгө салуу жана кийинки күнү включится ошол эле кезде. Светящийся красным «индикатору 9h» көрсөткөндөй, таймер кирсе, 9 сааттан ж. б. Учурда бесперебойном жана стабильном тамактанууга таймер автоматтык түрдө кошулат жана выключается ар бир күнү (цикл 24 саат). Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

2. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ

- 2.1. **ТЫЮУ салынат!** Эксплуатациялоо буюмдар менен бузулган соттолгонду коомдон бөлөк кармоо зымдарды жана токоведущих бөлүктөрүнүн.
2.2. **ТЫЮУ салынат!** Өз алдынча разбирать жана ремонтировать буюм.
2.3. **КӨҢҮЛ бургула!** Монтаждоо жана демонтаждоо светотехнических буюмдарды зарыл жүргүзүүгө бекем караштуу отключенном напряжении тармагынын.

2.4. **КӨҢҮЛ бургула!** Кетпеш сырсыкты эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес отпускайте аны сууга.

3. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Кабель зарыл утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

4. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! Бардык иштер менен байланышкан четтетүү мүмкүн болуучу бузулуулардын буюмдар, учурда ишке ашырылышы керек отключенном тамактанууга тармагын!

Бөлгүч 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m,	Текшерүүгө болушу тармактык чыңалуу - 230 В 50/60 Гц
Бөлгүч 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m	Туралыгын текшерүүгө кошуу.

5. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Буюм жөнүндө маалымат 2-таблицада берилген.

Мазмуну 2

Аталышы буюмдун	Разветвитель тармактагы үчүн линиялык чырактын
Продукциянын модели	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Макаланын номери	Б0060527, Б0070943
Тусу	Ак түстө
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КЭР 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менен даярдоочу:	atl_company@163.com
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импортере көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңгагында
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 «төмөн вольттуу жабдуулардын коопсузду-гу ЖӨНҮНДӨ», БС ТР 020/2011 «техникалык каражаттардын электромагниттик дал ке-лишүүсү», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Даярдоо датасы -	См. таңгакта

6. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

- 6.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү түзгөн учурдан тартып 24 ай сатуу пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул документ.
- 6.2. Кайтаруу/алмашуу ишке ашырылат у чекене сатуучу, реализовавшего товар керектөөчүгө мөөнөттө жана белгиленген негиздер боюнча мыйзамдар-да керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө.
- 6.3. Продукция жатпайт гарантиялык тейлөө учурда:
- бар болгон механикалык жабыркоолор же издердин корпустун ачылган;
 - бузулган пайдалануунун шарттарын жазылган бул документте;
 - берилген товардын менен незаполненным (туура эмес заполненным) гарантиялык талоном.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца





БӨЛГІШТЕР ЭРА 5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 Н) 2 м,4x
IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 Н) 2 м
НҮСҚАУЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША (ПАСПОРТ)
ЖЕЛІЛІК ШАМДАРҒА АРНАЛҒАН ЖЕЛІЛІК БӨЛГІШ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

«ЭРА» тауар белгісімен өнімді сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз.

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 230В ӨМІРЕГЕ ҚАУІПТІ!

1.1 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Коды 1С	Б0060527	Б0070943
Мақала	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 Н) 2 м	4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 Н) 2 м
Желілік баудың ұзындығы, м		2
Қосқыш, шығыс		C7
Ажыратқыштардың саны, дана	5	4
Штепсель түрі, кіріс		шанышқы
Ажыратқыштың болуы		Жоқ
Таймердің болуы		Иә
Циклдік орнату уақыты, сағат		9, 12, 15
Жерге тұйықтау түйіспесінің болуы		Жоқ
Номиналды кернеу (айнымалы ток), В		220
Максималды кернеу (айнымалы ток), В		250
Номиналды ток, А		1
Қосымша сым үшін рұқсат етілген максималды жұмыс қуаты, Вт		30
Негізгі сымға рұқсат етілген ең жоғары жұмыс қуаты, Вт	150	120
Пайдалану температурасы, °С		-5-тен +45-ке дейін
Қорғау дәрежесі		IP20
Кабельдің ұзындығы, м		Негізгі кабель: 1 Бөлгіштер: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)
Кабель қимасы, мм²		Негізгі кабель: 0,5±0,03 мм² Бөлгіштер: 0,35±0,03 мм²
Қызмет ету мерзімі, жыл		5
Корпус материалы		полипропилен

1.2 ТАЙМЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Таймер өсімдіктерді жарықтандыру процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Тұрақты қуатпен таймер шамды күн сайын алдын ала белгіленген уақытта қосады және өшіреді. Егер таймер өшірілсе немесе төтенше жағдайда желіден ажыратылса, таймер параметрлері сақталмайды және оларды қайта орнату қажет болады. Бөлгіштегі таймерді пайдалану үшін қажетті уақыт аралығын (мысалы, 9, 12 немесе 15 сағат) орнату керек. Осы уақыттан кейін шам автоматты түрде сөнбеді. Егер шам желіден өшпесе, ол параметрлерді есте сақтайды және келесі күні бір уақытта қосылады. Қызыл түспен жанып тұрған «9h» индикаторы таймердің 9 сағат бойы қосылуы екенін және т.б. көрсетеді. Үздіксіз және тұрақ

ты қуатпен таймер күн сайын автоматты түрде қосылады және өшеді (24 сағаттық цикл). Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейін шығарылған бұйымдарға дәл осындай өзгерістерді енгізу міндеттемесінсіз өндірілетін бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

2.1. **ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ!** Сымдар мен ток өткізгіш бөліктерінің зақымдалған оқшаулауы бар бұйымның жұмысы.

2.2. **ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ!** Бұйымды өз бетінше бөлшектеу және жөндеу.

2.3. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жарықтандыру құрылғыларын монтаждау және бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде орындалуы керек.

2.4. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға жібермеңіз.

3. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Кабельді өткізу аумағының заңнамалық талаптарына сәйкес жою қажет.

4. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде орындалуы керек!

5X IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 Н) 2 м сплиттері, 4X IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 Н) 2 м сплиттері	Желілік кернеудің болуын тексеріңіз - 230 В 50/60 Гц. Қосылымның дұрыстығын тексеріңіз.
---	--

5. БҮЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйым туралы мәліметтер 2-кестеде келтірілген.

Кесте 2

Бұйымның атауы	Желілік шамдарға арналған желілік белгіш
Бұйымның моделі	5x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m, 4x IEC C7 2 pin+timer (9/12/15 H) 2 m
Баптар	Б0060527, Б0070943
Түсі	Ақ
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Байланыс үшін ақпарат дайындаушымен:	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Өнім ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», ТР КО 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р талаптарына сәйкес келеді. МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дайындалған күні	Қаптамадан қараңыз

6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 6.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы құжатта көрсетілген пайдалану шарттары сақталған кезде сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.
- 6.2. Қайтару/айырбастау тауарды тұтынушыға өткізген бөлшек сатушыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімдерде және негіздер бойынша жүзеге асырылады.
- 6.3. Өнім мынадай:
- механикалық зақымданулар немесе корпусты ашу іздері болған;
 - осы құжатта баяндалған пайдалану шарттары бұзылған;
 - толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талоны бар тауарды көрсеткен жағдайда кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды.

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

